

# PX5000 230V 50HZ #AVR

ENGINEERED FOR PROFESSIONAL PERFORMANCE



Электроагрегат легко перемещать: за счет того, что на раме смонтированы рукоятки и колесный комплект.

## Основные характеристики

Частота		50
Напряжение		230
Кэф мощности	cos $\phi$	0.9
Количество фаз		1

## Мощность

Максимальная мощность	3.8
Номинальная мощность	3.5

### Характеристики двигателя

Двигатель, производитель	PRAMAC
Модель компонента	SR188F
Двигатель, система охлаждения	Воздух
Объем	<sup>3</sup> 389
Подача воздуха	Атмосферный
Номинальная скорость двигателя	/ 3000
Регулятор оборотов	Механический
	Бензин
Емкость масла	1.1
Система запуска	Ручной



### Описание альтернатора

Тип	
Класс	H
IP защита	23/44
Полюсов	2
Частота	50
Система регулировки напряжения	Электронный
Стандартный AVR	√



### Габаритные размеры

Длина	( )	727
	( )	515
Высота	( )	670
Сухой Вес		79
Емкость топливного бака		27



### Автономия

Расход топлива при 75%	/	1.44
Расход топлива при 100%	/	1.92
Время работы при 75%		18.75
Время работы при 100%		14.06



### Уровень шума

Гарантированный уровень шума (LWA)		97
Уровень звукового давления при 7 м	(A)	69



## Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

### Управление:

- переключатель (включено-выключено)

### Измеряемые параметры

- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

### Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

### Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54	2
2P+T CEE 230V 16A IP44	1

