

S12000 400V 50HZ #CONN #DPP



S 12000 - это исключительное качество и прочность. Несмотря на то, что это уникальный продукт, он отвечает всем требованиям Европейского рынка. Таким образом, при своей мощности генератор соответствует жестким Европейским требованиям по шумности (2000/14/CE). Генератор S 12000 имеет характеристики продукта премиум-класса: мощный и экономичный двигатель, сдержанный и современный дизайн и большой топливный бак с удобной заливной горловиной. Создан для интенсивной работы на высокой мощности, генератор оснащен контрольной панелью, которая позволяет подключать множество аксессуаров и дополнительных устройств для комфортной эксплуатации и удобного управления.

Основные характеристики

Частота	Гц	50
Напряжение	V	400
Кэф мощности	$\cos \phi$	0.8
Количество фаз		3

Мощность

Максимальная мощность	кВА	13.9
Максимальная мощность	кВт	11.1
Номинальная мощность	кВА	11.8
Номинальная мощность	кВт	9.5

Однофазная мощность

Максимальная мощность	кВА	5.6
Номинальная мощность	кВА	5.0

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

Характеристики двигателя		
Двигатель, производитель	Honda	
Модель компонента	GX630	
Двигатель, система охлаждения	Воздух	
Объем	см ³	688
Подача воздуха	Атмосферный	
Номинальная скорость двигателя	об/мин	3000
Регулятор оборотов	Механический	
Топливо	Бензин	
Емкость масла	л	1.9
Система запуска	Электрический	

Описание альтернатора		
Класс	H	
IP защита	23	
Полюсов	2	
Частота	Гц	50
Система регулировки напряжения	Компаунд	

Габаритные размеры		
Длина	(Д) мм	960
Ширина	(Ш) мм	641
Высота	(В) мм	667
Емкость топливного бака	л	24

Автономия		
Расход топлива при 75%	л/ч	4.16
Расход топлива при 100%	л/ч	5.64
Время работы при 75%	ч	5.77
Время работы при 100%	ч	4.26

Уровень шума		
Гарантированный уровень шума (LWA)	дБА	96
Уровень звукового давления при 7 м	дБ(А)	68



Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.



Управление:

- трехпозиционный замок зажигания (Выключено-Включено-Старт)
- кнопка закрытия дроссельной заслонки
- разъем для подключения АБР и устройства дистанционного пуска

Измеряемые параметры

- напряжение
- количество отработанных часов

Защита:

- дифференциальный автомат
- защита по давлению масла

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	2
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

Автоматическая панель управления

эта панель позволяет управлять всеми функциями генератора. Она предназначена для мониторинга однофазных и трехфазных сетей, переключения нагрузки между генератором и основной сетью, при перебоях в основной сети и нормализации параметров.

Комплектация:

- модуль контроля и защиты
- модуль контроля фаз
- контакторы с механической и электрической блокировкой
- зарядное устройство АКБ
- звуковая сигнализация
- 8 метровый кабель управления с присоединительным разъемом
- возможность дистанционного ручного пуска и останова
- кнопка аварийной остановки

Измеряемые параметры (цифровая индикация)

- напряжение основной сети
- напряжение генератора
- частота
- количество отработанных часов

Аварии и защита

- защита по напряжению генератора
- защита по напряжению АКБ
- защита по низкому давлению масла
- ошибка запуска
- аварийный останов

Устройство удаленного пуска/останова

Проводной пульт дистанционного пуска/останова с присоединительным разъемом



Аксессуары

Колесный комплект

- с предустановленными рукоятками
- без предустановленных рукояток

